



117588, Москва, ул. Ясногорская. д.5, стр. 1 (а/я 63)
ООО «НОВОСИСТЕМ», тел. +7 (495) 989-51-51
info@comagic.ru, www.comagic.ru
ИНН 7710311878, КПП 772801001, ОГРН 1037739054682

Настройка Addrac 100

Конфигурировать Addrac AP100 необходимо подключившись к интерфейсу Eth1 (192.168.10.1 - ip по умолчанию) или Lan1. Для входа необходима программа Telnet. Login для подключения - root, пароль - router. Далее включаем режим конфигурирования - enable. Далее входим в режим конфигурирования - configure terminal.

Скопируйте файл конфигурации изменив отмеченные поля

Current configuration:

```
!  
version 8.41.085  
!  
hostname AP100  
!  
username root password router administrator  
!  
!  
interface Loopback0  
ip address 127.0.0.1 255.0.0.0  
!  
interface FastEthernet0/0 ip address dhcp  
ip dhcp unicast ip nat outside speed auto  
no qos-control  
!  
interface FastEthernet0/1  
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0  
ip nat inside speed auto  
no qos-control  
!  
! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.3 via dhcp  
!  
access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any  
!  
!  
ip nat inside source list 100 interface FastEthernet0/0 overload  
!  
!  
snmp name AP100_G2  
!  
!  
http server  
!  
!  
! dns name-server 192.168.12.57 via dhcp  
!
```

!
!
!

!
!

! VoIP configuration.

!
!

! Voice service voip configuration.

!

voice service voip
fax protocol t38 redundancy 0 fax rate 9600
h323 call start fast h323 call tunnel enable

!
!

! Voice port configuration.

!

! FXS

voice-port 0/0 caller-id enable

!
!

!
!

! Pots peer configuration.

!

dial-peer voice 0 pots port 0/0

!
!

!

! Voip peer configuration.

!

dial-peer voice 1000 voip destination-pattern T session target sip-server session protocol sip
voiceclass codec 0
vad
dtmf-relay rtp-2833

!
!

!
!

!
!

! Gateway configuration.

!

gateway
h323-id voip.192.168.12.184
no ignore-msg-from-other-gk

!
!

! Codec classes configuration.

!

voice class codec 0 codec preference 1 g729
codec preference 2 g711ulaw codec preference 3 g711alaw codec preference 4 g711alaw

!
!

```
!  
! SIP UA configuration.  
!  
sip-ua  
user-register  
sip-username {ваш sip-login}  
sip-password {пароль} sip-server  
voip.uiscom.ru:9060 register gateway !  
!  
! MGCP configuration.  
!  
mgcp vad  
!  
!  
! Tones  
!  
!  
!  
line console  
!  
line vty  
!  
end
```

наберите команду write

Proceed with write? Yes - если хотите сохранить конфигурацию, no - не сохранять

проверить зарегистрировался ли голосовой шлюз можно командой show sip

```
-----  
Server addressPort Priority Domain Status(LastFailReason)
```

```
-----  
voip.uiscom.ru:9060 5060 128 any Registered()
```